Permanent Split Capacitor Condenser Fan
5.6" Diameter, Totally Enclosed, Air Over (TEAO) *(continued)*

HP	RPM	Voltage	Catalog Number	Bearings	Cap. MFD	Amps	Shaft N	Shell XI	Total C	Ship Wt.
1/3-1/5	825	208-230	1875	SAB	7.5*	2.4-1.4	6.0	5.1	11.6	17
1/3	825/2	208-230	8675	SAB	7.5	2.0	6.0	5.4	11.9	17
	825	460	1881	Ball	7.5	1.0	6.0	5.6	12.1	17
	825	575	1296	Ball	7.5	1.1	5.0	5.3	10.9	17
	1075	208-230	1861	SAB	7.5	2.0	5.0	4.6	10.1	14
	1075	208-230	5455	SAB	5.0	2.0	3.7	4.1	8.3	13
	1075	208-230	1877	Ball	7.5	2.0	5.0	4.6	10.1	14
	1075	460	3737	Ball	7.5	1.3	6.0	5.4	11.9	17
	1075/2	208-230	8670	SAB	7.5	2.2	6.0	4.8	11.4	16
	1625	208-230	1891	Ball	7.5	1.6	5.0	4.6	10.1	13
1/3-1/6	825/2	208-230	5464	Ball	10 / 7.5	1.9 / 1.2	5.0	5.3	10.3	18
	1075	208-230	3322	SAB	10.0	1.8	5.0	4.6	9.6	11
	1075	208-230	3323	Ball	7.5	2.0	5.0	4.1	9.1	12
	1075/2	208-230	5462	Ball	7.5 / 5.0	2.6 / 1.8	5.0	4.6	9.6	14
1/2	825	208-230	1870	SAB	12.5	2.8	6.0	6.4	12.4	20
	825	460	1882	Ball	10.0	1.6	6.0	6.3	12.9	21
	1075	208-230	1862	SAB	10.0	3.1	6.0	5.3	11.9	18
	1075	208-230	1878	Ball	10.0	3.1	6.0	5.3	11.9	18
	1075	460	3738	Ball	10.0	1.5	6.0	5.9	12.4	19
	1075	575	1274	SAB	10.0	1.3	5	6.4	11.4	20
	1075	575	1098	SAB	10.0	1.0	5.0	6.4	11.4	20
	1075/2	208-230	8671	SAB	10.0	2.9	6.0	4.3	10.8	21
	1625	208-230	1892	SAB	5.0	3.0	5.0	5.1	10.6	15
	1625/1	575	1198	Ball	7.5	1.0	6.5	5.3	11.9	16.7
1/2-1/5	1075/2	208-230	5465	Ball	12.5 / 10.0	3.0 / 1.3	5.0	5.3	10.3	19
3/4	1075	208-230	1868	SAB	10.0	4.7	5.0	5.8	10.3	20
	1075	208-230	1879	Ball	10.0	4.7	5.0	5.8	11.4	21
	1075	460	3742	Ball	10.0	2.0	6.0	6.4	12.9	22
	1060	575	1273	SAB	12.5	1.8	5.0	6.4	11.4	18
	1060	575	1099	SAB	12.5	1.25	5.0	6.4	11.4	18